

Callthru dient dazu, um über VOIP-Provider, günstig andere Handynetze, Sonderrufnummern oder ins Ausland anzurufen.

Wie funktioniert Callthru bei www.i-p-tel.com?

(Hinweis: geht nach dieser Beschreibung von Daniel R. nicht gleichzeitig mit Homebase)

Klassische Nebenstelle einrichten:

Zuerst wird eine Nebenstelle mit der Durchwahl 200 erstellt. Alles Andere bleibt leer. Danach klickt man noch auf Speichern und abschließend muss nach jeder Änderung auch der rote Balken angeklickt werden, da die Änderungen sonst zwar gespeichert, aber nicht übernommen werden!

Amtsleitung eintragen:

Um überhaupt eine Verbindung aufbauen zu können benötigen Sie nun die Amtsleitung, welche durch Ihren ausgewählten VoIP Anbieter zur Verfügung gestellt wird - hier sipgate.

Zuerst trägt man einen beliebigen Namen bei Name der Amtsleitung ein und wählt deutsch als Sprache (language) aus. Bei den Zugangsdaten müsst ihr den Username und das Passwort, sowie den SIP Server des Anbieters eingeben.

Um ohne großen Aufwand zu verhindern, dass zwei Personen gleichzeitig in den "Channel" connecten einfach unter Maximale Anzahl der Kanäle eine 2 eintragen. Wir werden jedoch demnächst noch eine andere Variante vorstellen.

Wieder Speichern und auf den roten Balken oben klicken.

Um mehrere Provider für ausgehende Gespräche zu nutzen (da sich die Preise bei den Zielen unterscheiden), weitere Amtsregeln (und danach ausgehende Wahlregeln) eintragen.

Username und Passwort sind meist nicht die, mit denen ihr euch auf der WebSite einloggen könnt. Bei sipgate findet man diese Daten z.B. im Log-In Bereich unter Meine Daten bei Daten zum Anschluss:

SIP-ID = Username

Registry = SIP-Server

SIP-Passwort = Passwort

Auch sollte hier die Tarifansage, sofern aktiviert, ausgeschalten werden!

Eingehende Anrufe: auf Nebenstelle 200 einstellen.

Eingehende Wahlregel:

Tragen Sie als Nr des Anrufers die Rufnummer Ihrer Handynummer ein und lassen Sie das Feld Name der Amtsleitung leer. Callthru PIN nicht vergessen. Wenn es nicht funktioniert, überprüfen Sie im Call Monitor, ob Sie die Anrufer-ID im richtigen Format eingegeben haben.

Ausgehende Wahlregeln:

Name: z.B. "Festnetz"

Wählfolge:

deutschland festnetz: 0NXXX.

nicht den Punkt "." am Ende der Wählfolge vergessen!!

In das Feld Leitungssequenz trägst Du dann den Provider ein.

Equivalentes Vorgehen bei:

- Deutschland mobilfunk: 01[567]XXX.

- Ausland: 00ZXXX.